



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОР"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630099,
Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Чаплыгина, Дом 2/1, Офис 503

Основной государственный регистрационный номер 1155476103903.

Телефон: +79146597959 Адрес электронной почты: 913imp@mail.ru

в лице Директора Бондарека Александра Вячеславовича

заявляет, что Такие электрические кабели, цепные, маркировка TOR INDUSTRIES.

Изготовитель NORIN DENEUER MFG CO., LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Китай, 9/F., HU HUA BUILDING, NO. 80 XIAN LIE ZHONG RD.,
GLANGZOU, CHINA

Код подразделения ИНН: 8425110001

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС
004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС
010/2011

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
(ТР ТС 030/2011)

Декларация о соответствии приложена к основанию

Протокол испытаний № SI-1221-684 от 21.12.2021 года, выданного Испытательной лабораторией

Общества с ограниченной ответственностью «СИРИНТ»

(регистрационный номер агентства акредитации: РОСС. RU.32248.Р.СЕЛ.0.1.8)

Схема декларирования соответствия: 1а

Дополнительная информация

Условия хранения определены в соответствии с ГОСТ 15152-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Нормы и условия различных климатических районов. Категории, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.12.2022 включительно.

Х.П.

Бондарек Александр Вячеславович

2021 г. 23 декабря

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-СН.РД.03.В.74751/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.12.2021



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СЕРТУМ»
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной
сертификации Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации
№ РОСС RU.32248.04СЕЛ0 в едином реестре
зарегистрированных систем добровольной сертификации

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «СПРИНТ»

Россия, город Москва, 109388, улица Полбина, дом 9, корпус 2, квартира 117

ИНН: 9723123829 КПП: 772301001 ОГРН: 1217700421927

e-mail: sprint_lab@mail.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32248.04СЕЛ0.1.8 выдан 30.11.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ SL-1221-684 от 21.12.2021 г.

Объекты испытаний:	Тали электрические канатные, маркировка TOR INDUSTRIES.
Заявитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОР" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630099, Россия, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Чаплыгина, Дом 2/1, Офис 503 Основной государственный регистрационный номер 1155476103903.
Место проведения испытаний:	Россия, город Москва, 109388, улица Полбина, дом 9, корпус 2
Изготовитель:	NORIN DEVELOPMENT CO.,LTD. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 9/F., HUI HUA BUILDING, NO. 80 XIAN LIE ZHONG RD., GUANGZOU, CHINA
Дата получения образца:	07.12.2021 г.
Дата начала испытаний:	07.12.2021 г.
Дата окончания испытаний:	21.12.2021 г.
Испытание на соответствие требованиям:	TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" в части проверенных показателей, TP TC 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.003-91

Таблица 1

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
1. Общие положения			
1.1	Производственное оборудование должно обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией.		С
1.2	Безопасность конструкции производственного оборудования обеспечивается:		
	1) выбором принципов действия и конструктивных решений, источников энергии и характеристик энергоносителей, параметров рабочих процессов, системы управления и ее элементов;		С
	2) минимизацией потребляемой и накапливаемой энергии при функционировании оборудования;		С
	3) выбором комплектующих изделий и материалов для изготовления конструкций, а также применяемых при эксплуатации;		С
	4) выбором технологических процессов изготовления;		С
	5) применением встроенных в конструкцию средств защиты работающих, а также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных (в том числе пожароопасных) ситуаций*;		С
	6) надежностью конструкции и ее элементов (в том числе дублированием отдельных систем управления, средств защиты и информации, отказы которых могут привести к созданию опасных ситуаций);		С
	7) применением средств механизации, автоматизации (в том числе автоматического регулирования параметров рабочих процессов) дистанционного управления и контроля;		С
	8) возможностью использования средств защиты, не входящих в конструкцию;		С
	9) выполнением эргономических требований;		С
	10) ограничением физических и нервно-психических нагрузок на работающих.		С
1.3	Требования безопасности к производственному оборудованию конкретных групп, видов, моделей (марок) устанавливаются на основе требований настоящего стандарта с учетом:		
	1) особенностей назначения, исполнения и условий эксплуатации;		С
	2) результатов испытаний, а также анализа опасных ситуаций (в том числе пожароопасных), имевших место при эксплуатации аналогичного оборудования;		С
	3) требований стандартов, устанавливающих допустимые значения опасных и вредных производственных факторов;		С

	4) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также анализа средств и методов обеспечения безопасности на		C
--	--	--	---



№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
	лучших мировых аналогах;		
	5) требований безопасности, установленных международными и региональными стандартами и другими документами к аналогичным группам, видам, моделям (маркам) производственного оборудования;		C
	6) прогноза возможного возникновения опасных ситуаций на вновь создаваемом или модернизируемом оборудовании.		C
	Требования безопасности к технологическому комплексу должны также учитывать возможные опасности, вызванные совместным функционированием единиц производственного оборудования, составляющих комплекс.		C
1.4	Каждый технологический комплекс и автономно используемое производственное оборудование должны укомплектовываться эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации		C
1.5	Производственное оборудование должно отвечать требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в эксплуатационной документации		C
1.6	Производственное оборудование в процессе эксплуатации не должно загрязнять природную среду выбросами вредных веществ и вредных микроорганизмов в количествах выше допустимых значений, установленных стандартами и санитарными нормами.		C
2. Общие требования безопасности			
2.1	Требования к конструкции и ее отдельным частям		
2.1.1.	Материалы конструкции производственного оборудования не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожароопасные ситуации.		C
2.1.2	Конструкция производственного оборудования должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих.		C
2.1.3	Конструкция производственного оборудования и его отдельных частей должна исключать возможность их падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа (демонтажа).		C
2.1.4	Конструкция производственного оборудования должна исключать падение или выбрасывание предметов (например, инструмента, заготовок, обработанных деталей, стружки), представляющих опасность для работающих, а также выбросов смазывающих, охлаждающих и других рабочих жидкостей.		C
2.1.5	Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним работающего или использованы другие средства (например, двуручное управление),		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
	предотвращающие травмирование.		
2.1.6.	Конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии, а также исключать самопроизвольное изменение состояния этих устройств при восстановлении подачи энергии.		С
2.1.7	Элементы конструкции производственного оборудования не должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования работающих, если их наличие не определяется функциональным назначением этих элементов. В последнем случае должны быть предусмотрены меры защиты работающих.		С
2.1.8.	Части производственного оборудования (в том числе трубопроводы гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительные клапаны, кабели и др.), механическое повреждение которых может вызвать возникновение опасности, должны быть защищены ограждениями или расположены так, чтобы предотвратить их случайное повреждение работающими или средствами технического обслуживания.		С
2.1.9.	Конструкция производственного оборудования должна исключать самопроизвольное ослабление или разъединение креплений сборочных единиц и деталей, а также исключать перемещение подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание опасной ситуации.		С
2.1.10	Производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации.		С
2.1.11.	Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности.		С
2.1.11.1	Производственное оборудование должно быть выполнено так, чтобы исключить накопление зарядов статического электричества в количестве, представляющем опасность для работающего, и исключить возможность пожара и взрыва.		С
2.1.12.	Производственное оборудование, действующее с помощью неэлектрической энергии, должно быть выполнено так, чтобы все опасности, вызываемые этими видами энергии, были исключены.		С
2.1.13.	Производственное оборудование, являющееся источником шума, ультразвука и вибрации, должно быть выполнено так, чтобы шум, ультразвук и вибрация в предусмотренных условиях и режимах эксплуатации не превышали установленные стандартами допустимые уровни.		С
2.1.14	Производственное оборудование, работа которого сопровождается выделением вредных веществ (в том числе пожаровзрывоопасных), и вредных микроорганизмов, должно включать встроенные устройства для их удаления или обеспечивать возможность присоединения к производственному оборудованию удаляющих устройств, не входящих в		С

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
	конструкцию.		
	Устройство для удаления вредных веществ и микроорганизмов должно быть выполнено так, чтобы концентрация вредных веществ и микроорганизмов в рабочей зоне, а также их выбросы в природную среду не превышали значений, установленных стандартами и санитарными нормами.		C
2.1.15.	Производственное оборудование должно быть выполнено так, чтобы воздействие на работающих вредных излучений было исключено или ограничено безопасными уровнями.		C
	При использовании лазерных устройств необходимо:		
	-исключить непреднамеренное излучение;		НП
	-экранировать лазерные устройства так, чтобы была исключена опасность для здоровья работающих.		НП
2.1.16.	Конструкция производственного оборудования и (или) его размещение должны исключать контакт его горючих частей с пожароопасными веществами, а также исключать возможность соприкосновения работающего с горячими или переохлажденными частями или нахождение в непосредственной близости от таких частей, если это может повлечь за собой травмирование, перегрев или переохлаждение работающего.		C
2.1.17	Конструкция производственного оборудования должна исключать опасность, вызываемую разбрызгиванием горячих обрабатываемых и (или) используемых при эксплуатации материалов и веществ.		C
2.1.18	Производственное оборудование должно быть оснащено местным освещением, если его отсутствие может явиться причиной перенапряжения органа зрения или повлечь за собой другие виды опасности.		C
	Местное освещение, его характеристика и места расположения должны устанавливаться в стандартах, технических условиях и эксплуатационной документации на производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей (марок)		C
2.1.19.	Конструкция производственного оборудования должна исключать ошибки при монтаже, которые могут явиться источником опасности. В случае, когда данное требование может быть выполнено только частично, эксплуатационная документация должна содержать порядок выполнения монтажа, объем проверок и испытаний, исключающих возможность возникновения опасных ситуаций из-за ошибок монтажа.		C
2.1.19.1.	Трубопроводы, шланги, провода, кабели и другие соединяющие детали и сборочные единицы должны иметь маркировку в соответствии с монтажными схемами.		C
2.2.	Требования к рабочим местам		
2.2.1.	Конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение элементов должны обеспечивать безопасность при использовании производственного оборудования по назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке, а также соответствовать эргономическим требованиям.		C
	Необходимость наличия на рабочих местах средств пожаротушения и других средств, используемых в аварийных		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
	ситуациях, должна быть установлена в стандартах, технических условиях и эксплуатационной документации на производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей (марок).		
2.2.2	Размеры рабочего места и размещение его элементов должны обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не затруднять движений работающего.		С
2.2.3	При проектировании рабочего места следует предусматривать возможность выполнения рабочих операций в положении сидя или при чередовании положений сидя и стоя, если выполнение операций не требует постоянного передвижения работающего.		С
	Конструкции кресла и подставки для ног должны соответствовать эргономическим требованиям.		С
2.3	Требования к системе управления		
2.3.1	Система управления должна обеспечивать надежное и безопасное ее функционирование на всех предусмотренных режимах работы производственного оборудования и при всех внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации. Система управления должна исключать создание опасных ситуаций из-за нарушения работающим (работающими) последовательности управляющих действий.		С
2.3.2	Система управления производственным оборудованием должна включать средства экстренного торможения и аварийного останова (выключения), если их использование может уменьшить или предотвратить опасность.		С
2.3.3.	В зависимости от сложности управления и контроля за режимом работы производственного оборудования система управления должна включать средства автоматической нормализации режима работы или средства автоматического останова, если нарушение режима работы может явиться причиной создания опасной ситуации.		С
	Система управления должна включать средства сигнализации и другие средства информации, предупреждающие о нарушениях функционирования производственного оборудования, приводящих к возникновению опасных ситуаций.		С
	Конструкция и расположение средств, предупреждающих о возникновении опасных ситуаций, должны обеспечивать безошибочное, достоверное и быстрое восприятие информации.		С
2.3.4	Система управления технологическим комплексом должна исключать возникновение опасности в результате совместного функционирования всех единиц производственного оборудования, входящих в технологический комплекс, а также в случае выхода из строя какой-либо его единицы.		С
2.3.5.	Система управления отдельной единицей производственного оборудования, входящей в технологический комплекс, должна иметь устройства, с помощью которых можно было бы в необходимых случаях заблокировать пуск в ход технологического комплекса, а также осуществить его останов.		С
2.3.6.	Центральный пульт управления технологическим комплексом должен быть оборудован сигнализацией, мнемосхемой или		С

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
	другими средствами отображения информации о нарушениях нормального функционирования всех единиц производственного оборудования, составляющих технологический комплекс, средствами аварийного останова (выключения) всего технологического комплекса, а также отдельных его единиц, если аварийный останов отдельных единиц не приведет к усугублению аварийной ситуации.		
2.3.7	Центральный пульт управления должен быть расположен или оборудован так, чтобы оператор имел возможность контролировать отсутствие людей в опасных зонах технологического комплекса либо система управления должна быть выполнена так, чтобы нахождение людей в опасной зоне исключало функционирование технологического комплекса, и каждому пуску предшествовал предупреждающий сигнал, продолжительность действия которого позволяла бы лицу, находящемуся в опасной зоне, покинуть ее или предотвратить функционирование технологического комплекса.		С
2.3.8	Командные устройства системы управления (далее - органы управления) должны быть:		
	1) легко доступны и свободно различимы, в необходимых случаях обозначены надписями, символами или другими способами;		С
	2) сконструированы и размещены так, чтобы исключалось непроизвольное их перемещение и обеспечивалось надежное, уверенное и однозначное манипулирование, в том числе при использовании работающим средств индивидуальной защиты;		С
	3) размещены с учетом требуемых усилий для перемещения, последовательности и частоты использования, а также значимости функций;		С
	4) выполнены так, чтобы их форма, размеры и поверхности контакта с работающим соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия (пальцем, ладонью, стопой ноги);		С
	5) расположены вне опасной зоны, за исключением органов управления, функциональное назначение которых (например, органов управления движением робота в процессе его наладки) требует нахождения работающего в опасной зоне; при этом должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности		С
2.3.9	Пуск производственного оборудования в работу, а также повторный пуск после останова независимо от его причины должен быть возможен только путем манипулирования органом управления пуском.		С
	Данное требование не относится к повторному пуску производственного оборудования, работающего в автоматическом режиме, если повторный пуск после останова предусмотрен этим режимом.		С
2.3.10	Орган управления аварийным остановом должен быть красного цвета, отличаться формой и размерами от других органов управления.		С

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
2.3.11.	<p>При наличии в системе управления переключателя режимов функционирования производственного оборудования каждое положение переключателя должно соответствовать только одному режиму и надежно фиксироваться в каждом из положений</p>		C
	<p>На некоторых режимах функционирования требуется повышенная защита работающих, то переключатель в таких положениях должен:</p> <ul style="list-style-type: none"> -блокировать возможность автоматического управления; 		C
	<ul style="list-style-type: none"> -движение элементов конструкции осуществлять только при постоянном приложении усилия работающего к органу управления движением; 		C
	<ul style="list-style-type: none"> -прекращать работу сопряженного оборудования, если его работа может вызвать дополнительную опасность; 		C
	<ul style="list-style-type: none"> -исключать функционирование частей производственного оборудования, не участвующих в осуществлении выбранного режима; 		C
	<ul style="list-style-type: none"> -снижать скорости движущихся частей производственного оборудования, участвующих в осуществлении выбранного режима. 		C
2.4.	Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию, и сигнальным устройствам		
2.4.1	Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность контроля выполнения ими своего назначения до начала и (или) в процессе функционирования производственного оборудования.		C
2.4.2.	Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерывно в процессе функционирования производственного оборудования или при возникновении опасной ситуации.		C
2.4.3.	Действие средств защиты не должно прекращаться раньше, чем закончится действие соответствующего опасного или вредного производственного фактора.		C
2.4.4.	Отказ одного из средств защиты или его элемента не должен приводить к прекращению нормального функционирования других средств защиты.		C
2.4.5.	Производственное оборудование, в состав которого входят средства защиты, требующие их включения до начала функционирования производственного оборудования и (или) выключения после окончания его функционирования, должно иметь устройства, обеспечивающие такую последовательность.		C
2.4.6.	Конструкция и расположение средств защиты не должны ограничивать технологические возможности производственного оборудования и должны обеспечивать удобство эксплуатации и технического обслуживания.		C
2.4.7	Форма, размеры, прочность и жесткость защитного ограждения, его расположение относительно ограждаемых частей производственного оборудования должны исключать воздействие на работающего ограждаемых частей и возможных выбросов		C
2.4.8.	Конструкция защитного ограждения должна:		
	1) исключать возможность самопроизвольного перемещения из положения, обеспечивающего защиту работающего;		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
	2) допускать возможность его перемещения из положения, обеспечивающего защиту работающего только с помощью инструмента, или блокировать функционирование производственного оборудования, если защитное ограждение находится в положении, не обеспечивающем выполнение своих защитных функций;		С
	3) обеспечивать возможность выполнения работающим предусмотренных действий, включая наблюдение за работой ограждаемых частей производственного оборудования, если это необходимо;		С
	4) не создавать дополнительные опасные ситуации;		С
	5) не снижать производительность труда.		С
2.4.9.	Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, должны быть выполнены и расположены так, чтобы их сигналы были хорошо различимы и слышны в производственной обстановке всеми лицами, которым угрожает опасность.		С
2.4.10	Части производственного оборудования, представляющие опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозначены соответствующим знаком безопасности в соответствии с действующими стандартами.		С
2.5	Требования к конструкции, способствующие безопасности при монтаже, транспортировании, хранении и ремонте		
2.5.1.	При необходимости использования грузоподъемных средств в процессе монтажа, транспортирования, хранения и ремонта на производственном оборудовании и его отдельных частях должны быть обозначены места для подсоединения грузоподъемных средств и поднимаемая масса.		С
2.5.2.	Места подсоединения подъемных средств должны быть выбраны с учетом центра тяжести оборудования (его частей) так, чтобы исключить возможность повреждения оборудования при подъеме и перемещении и обеспечить удобный и безопасный подход к ним.		С
2.5.3	Конструкция производственного оборудования и его частей должна обеспечивать возможность надежного их закрепления на транспортном средстве или в упаковочной таре.		С
2.5.4	Сборочные единицы производственного оборудования, которые при загрузке (разгрузке), транспортировании и хранении могут самопроизвольно перемещаться, должны иметь устройства для их фиксации в определенном положении.		С
2.5.5.	Производственное оборудование и его части, перемещение которых предусмотрено вручную, должно быть снабжено устройствами (например, ручками) для перемещения или иметь форму, удобную для захвата рукой.		С

Приложение рекомендуемое

Общие требования к содержанию эксплуатационной документации в части обеспечения безопасности производственного оборудования

	1. Содержание эксплуатационной документации производственного оборудования должно определяться назначением, особенностями конструкции и условий эксплуатации, предусмотренными стандартами и техническими		С
--	---	--	---

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
	условиями.		
	2. Эксплуатационная документация должна устанавливать требования (правила), которые исключали бы создание опасных (в том числе пожаровзрывоопасных) ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации производственного оборудования, а также содержать требования, определяющие необходимость использования не входящих в конструкцию средств и методов защиты работающего.		C
	3. В общем случае эксплуатационная документация в части обеспечения безопасности должна содержать:		
	1) спецификацию оснастки, инструмента и приспособлений, обеспечивающих безопасное выполнение всех предусмотренных работ по монтажу (демонтажу), вводу в эксплуатацию и эксплуатации;		C
	2) правила монтажа (демонтажа) и способы предупреждения возможных ошибок, приводящих к созданию опасных ситуаций;		C
	3) требования к размещению производственного оборудования в производственных помещениях, обеспечивающих удобство и безопасность при использовании оборудования по назначению, техническом его обслуживании и ремонте, и требования по оснащению помещений и площадок средствами защиты, не входящими в конструкцию производственного оборудования;		C
	4) фактические уровни шума, вибрации, излучений, вредных веществ, вредных микроорганизмов и других опасных и вредных производственных факторов, генерируемых производственным оборудованием, и окружающую среду;		C
	5) порядок ввода в эксплуатацию и способы предупреждения возможных ошибок, приводящих к опасным ситуациям;		C
	6) граничные условия внешних воздействий (температуры, атмосферного давления, влажности, солнечной радиации, ветра, обледенения, вибрации, ударов, землетрясений, агрессивных газов, электромагнитных полей, вредных излучений, микроорганизмов и т.п.) и воздействий производственной среды, при которых безопасность производственного оборудования сохраняется;		C
	7) правила управления оборудованием на всех предусмотренных режимах его работы и действия работающего в случаях возникновения опасных ситуаций (включая пожаровзрывоопасные);		C
	8) требования к обслуживающему персоналу по использованию средств индивидуальной защиты;		C
	9) способы своевременного обнаружения отказов встроенных средств защиты и действия работающего в этих случаях;		C
	10) регламент технического обслуживания и приема его безопасного выполнения;		C
	11) правила транспортирования и хранения, при которых производственное оборудование сохраняет соответствие требованиям безопасности;		C
	12) правила обеспечения пожаровзрывобезопасности;		C
	13) правила обеспечения электробезопасности;		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
	14) запрещение использования производственного оборудования или его частей не по назначению, если это может представлять опасность;		С
	15) требования, связанные с обучением работающих (включая тренаж), а также требования к возрастным и другим ограничениям;		С
	16) правила безопасности при осуществлении дезинфекции, дегазации и дезактивации.		С
	4. Эксплуатационная документация может содержать и другие требования (правила) или в нее могут не включаться отдельные из перечисленных в п.3 требований (правил), если они не отражают особенностей обеспечения безопасности конкретного типа, вида, модели производственного оборудования.		С



Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 12.1.003-83

Таблица 2

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результат испытаний	Вывод
4	Требования к шумовым характеристикам машин		
4.1	В стандартах и (или) технических условиях на машины должны быть установлены предельные значения шумовых характеристик этих машин.		C
4.2	Шумовую характеристику следует выбирать из числа предусмотренных ГОСТ 23941.		C
4.3	Значения предельно допустимых шумовых характеристик машин следует устанавливать исходя из требований обеспечения на рабочих местах допустимых уровней шума в соответствии с основным назначением машины и требованиями разд.2 настоящего стандарта. Методы установления предельно допустимых шумовых характеристик стационарных машин - по ГОСТ 12.1.023.		C
	Технически достижимые значения шумовых характеристик машин должны быть обоснованы:		
	-результатами измерения шумовых характеристик представительного числа машин одним из методов по ГОСТ 23941;		C
	-данными о шумовых характеристиках лучших моделей аналогичных машин, выпускаемых за рубежом;		C
	-анализом методов и средств снижения шума, используемых в машине;		C
	-наличием разработанных средств защиты от шума до уровней, установленных 2.3, и включением их в нормативно-техническую документацию на машину;		C
	-планом мероприятий по снижению шума до уровня, соответствующего требованиям 4.3 настоящего стандарта.		C
4.5	Шумовые характеристики машин или предельные значения шумовых характеристик должны быть указаны в паспорте на них, руководстве (инструкции) по эксплуатации или другой сопроводительной документации		C
5	Измерение шума		

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 12.1.012-2004

Таблица 3

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
6. Требования по вибрационной безопасности в стандартах для машин отдельных видов			
	Стандарт, распространяющийся на машины конкретного вида, может представлять собой испытательный код по вибрации и, кроме того, включать в себя следующие разделы (пункты):		
	- методы снижения вибрации машины (использованием оптимальной конструкции машины или применением защитных устройств) с указанием эффективности метода и процедуры подтверждения этой эффективности;		C
	- средства индивидуальной защиты от вибрации, которые могут быть использованы при работе с машиной;		C
	- требования к представлению информации, связанной с вибрационной безопасностью машины, в эксплуатационных документах.		C
Приложение А. Требования к заявлению вибрационных характеристик изделий			
A.1	Общие положения		
	Вибрационную характеристику изделия (машины или виброизолирующего изделия), подлежащую заявлению, определяют в процессе испытаний типа изделия в соответствии с испытательным кодом по вибрации для изделия конкретного вида. Если такого стандарта нет, изготовитель, помимо значений параметров вибрационной характеристики, должен указывать условия испытаний, в которых эта характеристика была получена (представительная операция, тип нагрузки, силы нажатия и обхвата и т.д.). При этом методика испытаний, включая режим и условия применения изделия, точки и направления измерения вибрации (и, при необходимости, других физических величин), параметры вибрационной характеристики, должна соответствовать общему стандарту на методы испытаний (стандарту типа В).		C
A.3	Форма заявления вибрационной характеристики		
	В заявлении вибрационной характеристики изделия изготовителем должна быть указана следующая информация:		
	- вид изделия;		C
	- заявляемые параметры вибрации и неопределенности получения этих параметров. Если первой цифрой заявляемого параметра является единица, параметр указывают с точностью до двух с половиной значащих цифр (например, 1,20 м/с ² или 14,5 м/с ²), в противном случае следует использовать две значащие цифры (например, 0,93 м/с ² или 8,9 м/с ²). То же самое относится к точности представления неопределенности;		C
	- указание на испытательный код на продукцию*, в соответствии с которым были проведены испытания и получены значения параметров заявляемой вибрационной характеристики, или - при его отсутствии - на общий		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	стандарт на методы испытания (стандарт типа В - см. А.1);		
	- условия проведения испытаний (если испытания были проведены не в соответствии с испытательным кодом на продукцию).		C



Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

Таблица 1

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
4. Общие требования			
4.1.	Общие требования		
	Риск, связанный с потенциальными опасностями при обращении с электрооборудованием, следует считать элементом общих требований при оценке опасности машины. Это позволяет устанавливать допустимый уровень риска и необходимых мер безопасности для защиты людей, чье присутствие возможно в зоне этих явлений, сохраняя, однако, допустимые рабочие характеристики машины и ее электрооборудования.		C
	Опасными явлениями могут быть, например:		
	- отказы или дефекты электрооборудования, ведущие к возможности поражения электрическим током или появлению огня (возгоранию) от электрической искры или перегрева;		C
	- отказы или дефекты в цепях управления (или компонентов, или в устройствах, связанных с цепями управления), ведущие к нарушению работы машины;		C
	- изменение или прерывание питания от внешних источников мощности и отказы или дефекты цепей питания, ведущие к нарушению работы машины;		C
	- потеря проводимости в цепях, имеющих скользящие или врачающиеся контакты, нарушающие функции безопасности;		C
	- электрические помехи (например, электромагнитные, электростатические, радиопомехи) от внутренних и внешних источников, приводящие к неправильной работе машины;		C
	- проявления накопленной энергии (либо электрической, либо механической), приводящие, например, к поражению электрическим током или неконтролируемым движениям, представляющим опасность;		C
	- звук, уровень которого может причинить вред здоровью человека;		C
	- нагрев поверхности, представляющий опасность.		C
	Меры безопасности сочетают меры, принятые на этапе разработки и конструирования и выполненные при установке, наладке и использовании потребителем.		C
	Использование приведенной в приложении В анкеты необходимо для облегчения выработки соглашения между потребителем и поставщиком по вопросам как основных условий, так и дополнительных требований со стороны потребителя к электрооборудованию. Эти дополнительные требования предназначены для того, чтобы:		
	- обеспечивать дополнительные возможности для обеспечения безопасности, которые зависят от типа машины (или группы машин) и ее применения;		C
	- облегчать обслуживание и ремонт;		C
	- обеспечивать надежность и легкость в управлении.		C
4.2	Выбор оборудования		
4.2.1	Общие положения		

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	Составные элементы и электрические устройства должны:		
	- быть пригодны к применению в том месте и в условиях, для которых они предназначены,		C
	- отвечать требованиям соответствующих стандартов,		C
	- применяться в соответствии с инструкциями изготовителя.		C
4.2.2	Электрооборудование, соответствующее требованиям МЭК 60439		C
	Электрическое оборудование машины должно соответствовать требованиям безопасности, определяемым уровнем рисков. Учитывая тип машины, ее назначение и электрооборудование, конструктор может подбирать отдельные части электрооборудования для машины в соответствии с требованиями отдельных разделов МЭК 60439 (приложение F).		C
4.3	Питание электроэнергией		
4.3.1	Общие положения		
	Электрооборудование должно быть пригодно для работы в условиях:		
	согласно 4.3.2 или 4.3.3, или как оговорено потребителями (приложение В), или как оговорено поставщиком электроэнергии для случаев ограничения по источнику питания (бортовой генератор).		C
4.3.2	Питание переменным током		
	Напряжение. Постоянный режим: 0,9-1,1 номинального значения		C
	Частота. 0,99-1,01 номинального значения в постоянном режиме; 0,98-1,02 на короткий период.		C
	Гармоники. Гармонические искажения, превышающие 10% общего действующего значения напряжения между проводами под напряжением (сумма для гармоник 2-5). Дополнительное гармоническое искажение, равное 2% общего действующего значения напряжения между проводами под напряжением (сумма от 6-й до 30-й гармоники).		C
	Асимметрия напряжения питания от трехфазной сети. Напряжения составляющей обратной последовательности, а также и нулевой последовательности не должны превышать 2% напряжения прямой последовательности.		C
	Прерывание напряжения . Питание не должно прерываться или напряжение не должно падать до нуля в течение более 3 мс в любой из моментов периода питания. Между двумя последовательными отключениями должен быть перерыв, равный по меньшей мере 1 с.		C
	Провал напряжения. Провалы напряжения не должны превышать 20% максимального (пикового) напряжения питания на более чем один период. Между двумя последовательными провалами напряжения должно пройти более 1 с.		C
4.3.3	Питание постоянным током		
	От батареи аккумуляторов:		
	Напряжение. 0,85-1,15 номинального напряжения; 0,7-1,2 номинального напряжения для бортовых устройств управления тележками, работающих от батарей.		НП
	Прерывание напряжения Не более 5 мс.		НП
	От преобразователей:		
	Напряжение 0,9-1,1 номинального напряжения.		НП

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	Отключением напряжения. Не более 20 мс. Между последовательными отключениями должно проходить более 1 с.		НП
	Пульсация (от пика к пику) Не более 0,15 от номинального напряжения		НП
4.4	Окружающая среда и условия работы		
4.4.1	Общие положения		
	Электрооборудование должно быть пригодно для использования в физической окружающей среде и условиях работы, предназначенных для него. Требованиями, указанными в 4.4.2-4.4.8, регламентированы условия для большинства машин, соответствующих настоящему стандарту.		C
4.4.2	Электромагнитная совместимость		
	Производимые самим оборудованием электромагнитные помехи не должны превышать уровни, которые регламентированы для соответствующей области его применения. Кроме того, оборудование должно иметь соответствующий уровень стойкости к помехам, обеспечивающий его правильное функционирование в соответствующих условиях.		C
	Производимые сигналы электрических помех как в проводах, так и в пространстве могут быть ограничены путем:		
	- фильтрации помех у источника питания;		C
	- экранирования проводов;		C
	- минимизации уровня излучения с использованием конструкции оболочек;		C
	- использования технологий подавления помех.		C
	Устойчивость оборудования к внешним помехам, наводимым сторонними источниками как в проводах, так и в пространстве, может быть повышена с помощью:		
	- конструкции функционального заземления, представляющей по сути:		
	соединения чувствительных к помехам цепей с корпусом (шасси). Такое соединение должно маркироваться или обозначаться символом [МЭК 60417-5020 (DB:2002-10)];		C
	соединения корпуса с зажимом заземления (PE) возможно короткими изолированными проводами большого сечения;		C
	- соединений чувствительного к помехам оборудования или цепей напрямую с цепями защитного заземления PE или с функциональным заземляющим проводником (FE) (см. рисунок 2) для минимизации обычных видов помех. Эти цепи следует маркировать или обозначать символом МЭК 60417-5018 (DB:2002-10);		C
	- отделения чувствительного к помехам оборудования от оборудования, излучающего помехи;		C
	- конструирования оболочек, минимизирующих наведение электромагнитных помех;		C
	- снижения электромагнитных помех при монтаже проводки:		
	применением скручивания проводов, что позволяет снизить возникновение пиков помех;		C
	поддержанием соответствующих расстояний между проводами		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	цепей, излучающих помехи и проводами цепей, чувствительных к электромагнитным помехам;		
	применением ориентации кабельных пересечений под углом 90° при электромонтаже;		C
	разводкой проводников как можно ближе к плоскости заземления (эквипотенциальной поверхности);		C
	установкой электростатических экранов и/или экранированием оплеткой с низким уровнем сопротивления помехам.		C
4.4.3	Температура воздуха		
	Закрытое электрооборудование должно обладать способностью правильно работать при температуре окружающей воздушной среды от 5 °C до 40 °C.		C
4.4.4	Влажность		
	Электрооборудование должно обладать способностью нормально работать при максимальной температуре 40 °C при относительной влажности до 50%. Понижение температуры взаимосвязано с возможным повышением влажности (например, возможна температура 20 °C при наибольшей относительной влажности до 90%).		C
4.4.5	Высота над уровнем моря		
	Электрооборудование должно обладать способностью нормально работать на высоте до 1000 м над уровнем моря.		C
4.4.6	Загрязнение		
	Электрооборудование должно иметь соответствующую защиту от воздействия загрязняющих веществ (например, пыли, кислот, коррозийных газов, солей), которые могут содержаться в атмосфере, окружающей электрооборудование на месте установки		C
4.4.8	Вибрация, удары и толчки		
	Нежелательный эффект от вибрации, ударов и толчков (производимых машиной и ее аппаратурой или создаваемых физическим окружением) должен быть предотвращен, например, выбором надлежащего материала для изготовления оборудования, его установкой отдельно от машины или использованием антивибрационных приспособлений.		C
5. Подключение питающих проводов, выключающих устройства (разъединители)			
5.1	Подключение питающих проводов		
	Внутри электрооборудования не допускаются соединения между нейтральным проводом и цепью защитного заземления и использование для соединения комбинированного зажима PEN.		C
	Исключение - В TN-C системе питающей сети в точке подключения электрооборудования машины к питающей сети возможно соединение между зажимом нейтрального проводника и зажимом заземления PE.		НП
5.2	Зажимы внешней защитной заземляющей системы		
	Вблизи зажимов соответствующих фазных проводов должен быть размещен зажим для подключения провода от внешней заземляющей защитной системы или для внешнего защитного проводника в зависимости от системы питания. Размер такого зажима должен позволять присоединение внешнего медного провода, сечение		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	которого выбирают в соответствии с таблицей 1.		
5.3	Устройства отключения питания (изолирующие разъединители)		
5.3.1	Общие положения Устройством отключения питания должен быть оснащен: - каждый подвод питания к машине(ам). - каждый бортовой источник питания.	C C	
5.3.2	Тип Устройство отключения питания должно быть одним из следующих: а) выключатель-разъединитель по МЭК 60947-3, категория использования AC-23B или DC-23B; б) разъединитель с предохранителем или без него по МЭК 60947-3, оснащенный вспомогательным контактом, который вызывает во всех случаях размыкание цепи нагрузки коммутационными аппаратами перед разъединением основных контактов разъединителя; с) выключатель, пригодный для операций отключения по МЭК 60947-2;	НП C	
	d) любые другие устройства отключения, отвечающие требованиям стандарта МЭК на такое устройство и требованиям МЭК 60947-1 по изоляции так же, как и категориям применения, определенным стандартом на изделие для отключения как электродвигателей под нагрузкой, так и других индуктивных нагрузок;	НП	
	е) розетка с вилкой или разъем, подводящий электропроводку в гибких соединениях.	НП	
5.3.3	Технические требования Указанные в 5.3.2 перечислениях а)-д) устройства отключения (выключатель-разъединитель, разъединитель или выключатель) должны: - изолировать электрооборудование от цепей питания и иметь только одно положение ОТКЛЮЧЕНО (изоляция) и одно положение ВКЛЮЧЕНО, четко обозначаемые символами "О" и "I" [МЭК 60417-5008 (DB:2002-10) и МЭК 60417-5007 (DB2002-10)]	C	
	- иметь видимое разъединение или индикатор положения, который может указывать положение ОТКЛЮЧЕНО только в случае, если все контакты в действительности открыты, т.е. разомкнуты и удалены друг от друга на расстояние, удовлетворяющее требованиям по изолированию;	C	
	- быть снабжены расположенным снаружи ручным приводом (например, ручкой). Исключение для управляемых внешним источником энергии, когда воздействие вручную невозможно при наличии иного внешнего привода. Если внешние приводы не используются для выполнения аварийных функций управления, то рекомендуется применять ЧЕРНЫЙ и СЕРЫЙ цвета для окраски ручного привода	C	
	- обладать средствами для запирания в положении ОТКЛЮЧЕНО (например, с помощью висячих замков). При таком запирании возможность как дистанционного, так и местного включения должна быть исключена;	C	
	- отключать питание всех токоподводящих проводов. Однако в схеме питания TN нейтральный провод может или отключаться, или не	C	

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	отключаться. Следует заметить, что в некоторых странах отключение нейтрали (если она используется) является обязательным;		
	При использовании силового разъема в качестве отключающего устройства разъем должен:		
	- иметь достаточную отключающую способность, позволяющую прерывать ток самого мощного двигателя при его заклинивании, в сумме с токами всех других двигателей и/или нагрузок при их нормальной работе. Расчетная мощность может быть снижена при учете различных факторов. Если блокированное выключающее устройство имеет электрическую систему управления (например, контактор), то оно должно иметь соответствующую категорию применения;		C
5.3.4	Органы управления		
	Орган управления (например, рукоятка) устройством отключения питания должен быть легкодоступным и находиться на высоте над рабочей площадкой от 0,6 до 1,9 м. Уровень 1,7 м наиболее удобен.		C
5.3.5	Цепи, на которые не распространяются общие правила по подключению к источнику питания		
	Ниже указаны цепи, которые могут не размыкаться устройством отключения питания:		
	- линии цепей освещения, питающие лампы, которые используют во время работ по обслуживанию или ремонту;		C
	- цепи питания соединителей (розетки), используемые исключительно для подключения рабочих инструментов для ремонта и обслуживания (например, ручная электродрель, испытательное оборудование);		C
	- низковольтные цепи защиты, используемые только для автоматического отключения во время перерывов в электроснабжении;		C
	- цепи питания оборудования, которые должны обычно оставаться под напряжением для обеспечения нормальной работы машины		C
5.5	Устройства для отключения электрооборудования		
	Устройство должно быть пригодно для отключения (изоляции) электрооборудования на время проведения работ, для которых необходимы отключение и изоляция от питающего напряжения.		C
	Такие разъединяющие устройства должны:		
	- быть подходящими и удобными для вышеуказанных целей;		C
	- быть пригодными для соответствующего размещения;		C
	- легко определять, какую часть машины или цепи обслуживают		C
7. Защита оборудования			
7.1	Общие положения		
	Ниже приведены меры, которые должны быть приняты для защиты оборудования от воздействия:		
	- перегрузки в результате короткого замыкания;		C
	- перегрузки и/или потери охлаждения двигателями;		C
	- дефектов заземления;		C
	- скачков напряжения во время грозового разряда или переключения;		C
	- аномальных температур;		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	- потерю или снижение напряжения питания;		C
	- разносной частоты вращения для машины или ее узлов (разгон до разноса);		C
	- замыкания на землю с превышением токов утечки;		C
	- неправильного чередования фаз;		C
	- перенапряжений, возникающих при работе освещения и переключениях осветительных устройств.		C
7.2.3	Силовые цепи		
	Для нейтральных проводов с поперечным сечением меньшим, чем сечение фазных проводов, должны быть приняты меры, приведенные в МЭК 60364-5-52 (пункт 524).		C
	В системах типа ГТ рекомендуется не применять нейтральный провод. Однако если такой провод используют, то необходимо предусматривать защиту от сверхтоков для этого провода в соответствии с МЭК 60364-4-43 (пункт 431.2.2).		НП
7.2.4	Цепи управления		
	Провода цепей управления, питающиеся через трансформатор или от источников постоянного тока, должны быть защищены от токов короткого замыкания (см. 9.4.3.1):		
	- в цепях управления, соединенных с защитными цепями заземления, требуется установка защитного устройства только в коммутируемый проводник;		C
	- все провода цепей управления, не соединенных с защитными цепями заземления;		C
	- если поперечные сечения всех проводов цепей управления одинаковы, допускается установка защитного устройства только в коммутируемый проводник;		C
	- если при монтаже различных ответвлений применены различные поперечные сечения проводов, следует устанавливать защитные устройства на всех проводах, питающих ответвления.		C
7.2.6	Цепи освещения		
	Все незаземленные провода цепей освещения должны быть защищены от коротких замыканий отдельными устройствами защиты от сверхтоков, которые независимы от устройств, защищающих другие цепи.		C
7.2.7	Трансформаторы		
	Трансформаторы должны быть защищены от сверхтоков наиболее подходящим способом в соответствии с требованиями изготовителя. Такая защита должна		
	- предупреждать ложное отключение, вызываемое намагничивающими токами при включении трансформаторов;		C
	- исключать нагрев обмоток, превышающий допустимое значение, определяемое классом изоляции трансформатора при воздействии токов короткого замыкания на его вторичной стороне.		C
7.2.10	Номинальное значение тока и регулировка устройств защиты от сверхтоков		
	Номинальный ток и значение токов уставки устройств защиты от сверхтоков определяются не только допустимой нагрузкой по току в защищаемых этими устройствами проводах в соответствии с 12.4,		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	D.2, но и максимально возможным временем размыкания t в соответствии с D.3, учитывая необходимость в согласовании с другими электрическими приборами защищенной цепи.		
7.3	Защита двигателей от перегрева		
7.3.1	Общие положения		
	Защита двигателей от перегрева должна производиться посредством:		
	- защиты от перегрузки		C
	- защиты от превышения температуры		C
8. Эквипотенциальные соединения			
8.2	Цепь защиты		
8.2.1	Общие положения		
	Цепь защиты включает в себя:		
	- зажим PE		C
	- незащищенные токопроводящие части и проводящие части конструкции электрического оборудования машины;		C
	- провода цепи защиты электрооборудования машины, в том числе скользящие контакты, являющиеся частью цепи;		C
	- те внешние проводящие части, которые формируют конструкцию машины.		C
8.2.2	Провода защиты		
	Поперечное сечение проводов защиты следует определять в соответствии с требованиями:		
	- МЭК 60364-5-54 (пункт 543) или		C
	- МЭК 60439-1 (пункт 7.4.3.1.7).		C
8.2.3	Непрерывность цепи защиты		
	Все внешние электропроводящие части электрооборудования или машины (машин) должны быть соединены с цепью защиты в соответствии с 8.2.1.		C
8.2.6	Присоединение проводов защиты		
	Каждую точку подключения провода защиты следует обозначать символом [МЭК 60417-5019 (DB:2002-10)] или PE, причем использование графического символа предпочтительнее. Возможно использование маркировки комбинацией цветов ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ или сочетанием всех вышеприведенных средств.		C
9. Функции и цепи управления			
9.1	Цепи управления		
9.1.1	Питание цепи управления		
	Когда цепи управления постоянного тока получают питание от сети переменного тока, имеющей соединение с цепью защиты (см. 8.2.1), они должны питаться через отдельную обмотку трансформатора цепи управления переменного тока или через другой трансформатор цепи управления.		C
9.1.2	Напряжения в цепях управления		
	Необходимо, чтобы номинальные значения напряжения согласовывались с правильной работой цепи управления. Номинальное напряжение не должно превышать 277 В, когда цепь питается от трансформатора.		C
9.4	Функции управления при наступлении отказа		
9.4.1	Общие требования		

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	Цепи управления должны соответствовать уровню безопасности, определяемому по результатам оценки рисков на машине.		C
	Меры по снижению опасности включают в себя, но не ограничиваются ниже следующими:		
	- устройства защиты на машине (например, защитные ограждения с блокировкой, расцепляющие устройства);		C
	- защитную взаимную блокировку электрической цепи;		C
	- использование испытанных схем и компонентов (см. 9.4.2.1);		C
	- частичное или полное резервирование (см. 9.4.2.2) или разнесение функций управления по разным типам цепей управления (электро, гидропневмо и др.) (см. 9.4.2.3);		C
	- проведение функциональных испытаний (см. 9.4.2.4).		C
9.4.3	Защита от ошибочных коммутационных операций из-за замыканий на землю, прерываний напряжения и потери проводимости		
9.4.3.1	Замыкания на землю		
	Замыкания на землю любой цепи управления не должны вызывать никаких непреднамеренных пусков, создавать потенциально опасных движений или создавать препятствия остановке машины.		C
10. Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине			
10.1	Общие положения		
10.1.1	Общие требования к устройствам управления (приборам)		
	Возможные случайные воздействия на приборы должны быть минимизированы за счет размещения, удобной конструкции, обеспечения соответствующих мер защиты.		C
10.2	Кнопочные выключатели		
10.2.1	Цвета		
	Цвета толкателей органов управления кнопочными выключателями должны соответствовать цветовому коду, приведенному в таблице 2		C
10.3.2	Цвета		
	Если между изготовителем и пользователем нет особых соглашений (см. приложение В), прозрачные колпачки световых сигнальных индикаторов и ламп должны соответствовать цветовому коду, приведенному в таблице 4, с учетом режима работы (состояния) машины.		НП
10.5	Поворотные устройства (приборы) управления		
	Устройства с поворотным управлением (такие как потенциометры и переключатели) должны быть установлены таким образом, чтобы они могли воспрепятствовать повороту фиксированной части. Одного трения не должно быть достаточно.		C
10.6	Пусковое устройство		
	Приводные элементы устройств, используемых для выполнения функции пуска или приведения в движение элементов машины устройства (например, контактные штыри, движки, тяги), следует изготавливать и устанавливать таким образом, чтобы уменьшить опасность несвоевременного срабатывания. Органы управления с грибовидными толкателями могут быть использованы для управления двумя руками (ИСО 13851).		C
10.7	Устройства аварийной остановки		
10.7.1	Применение		

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	Устройства аварийной остановки должны быть легкодоступными и устанавливаться на каждом пульте управления и в других местах управления, откуда может инициироваться аварийная остановка. С		C
11. Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки			
11.1	Общие требования		
	Все аппараты управления должны быть размещены и установлены таким образом, чтобы облегчить:		
	- доступ и обслуживание;		C
	- защиту от внешних воздействий или воздействий тех условий, для работы в которых они предназначены;		C
	- работу и обслуживание машины и связанного с ней оборудования.		C
11.4	Оболочки, дверцы и отверстия		
	Оболочки должны быть сконструированы с использованием материалов, способных противостоять механическим, электрическим и термическим напряжениям, воздействию влажности и другим внешним воздействиям, которые желательно учитывать при нормальной эксплуатации.		C
12. Кабели и провода			
12.2	Провода		
	Как правило, жила проводов должна быть медной. Если применяют алюминиевые жилы, поперечное сечение их не должно быть менее 16 мм. Для соответствия механическим нагрузкам поперечные сечения проводников не должны быть менее приведенных в таблице 5.		C
12.4	Максимально допустимый ток при нормальной работе		
	Максимально допустимый ток для проводов и кабелей определяется одновременно несколькими факторами, например материалом изоляции, числом проводов в кабеле, конструкцией оболочки, методами установки, группированием, окружающей температурой (МЭК 60287, все части [17]).		C
	Таблица 6 - Пример максимально допустимых токов для медных проводов и кабелей с ПВХ изоляцией в установленном режиме, при температуре окружающего воздуха 40 °C для различных способов прокладки		C
12.5	Падение напряжения на проводах		
	В нормальных рабочих условиях падение напряжения на участке от источника питания до места приложения нагрузки не должно превышать 5% номинального значения. Для выполнения этого требования может оказаться необходимым использовать проводники большего сечения, чем приведенные в таблице 6.		C
12.6	Гибкие кабели		
12.6.1	Общие положения		
	Гибкие кабели должны иметь проводники (жилы) 5-го или 6-го класса.		C
12.6.2	Механические характеристики		
	Размещение проводки по машине должно обеспечивать минимальные растягивающие напряжения на проводниках в процессе ее эксплуатации. Для медных проводников эти напряжения не должны превышать 15 Н/мм. Если по условиям эксплуатации		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	растягивающие напряжения превышают 15 Н/мм, следует использовать специальный кабель, максимальное растягивающее напряжение которого должно быть согласовано с изготовителем кабеля.		
12.6.3	Допустимая токовая нагрузка для кабеля, наматываемого на барабаны		
	Для круглого кабеля, наматываемого на барабаны, максимальная токовая нагрузка на открытом воздухе должна находиться в пределах, указанных в таблице 7, а также в МЭК 60621-3, раздел 4.		C
12.7	Коллекторные провода, щетки и контактные кольца		
12.7.2	Цепь проводника защиты		
	Коллекторные токопроводы, щетки и контактные кольца, являющиеся частью цепи защиты, не должны находиться под напряжением при нормальной работе, поэтому проводник защиты (PE) и нейтральный проводник (N) должны иметь отдельный коллекторный токопровод, щетку и контактное кольцо. Непрерывность цепи проводника защиты со скользящими контактами должна быть обеспечена с помощью соответствующих средств		C
12.7.3	Токопроводы проводника защиты		
	Токопроводы проводника защиты должны иметь скользящие контакты и такую конфигурацию, чтобы они не были взаимозаменяемы с другими токопроводами в коллекторах.		C
12.7.4	Съемные токопроводы с функцией разъединения		
	Съемные токопроводы с функцией разъединения должны обеспечивать прерывание цепи проводника защиты только после отключения токоведущих проводников и ее восстановление перед повторным подключением любого из токоведущих проводников		C
12.7.5	Воздушные зазоры		
	Зазоры между проводниками и смежными системами коллекторных токопроводов, щеток и контактных колец должны допускать импульсные перенапряжения и перегрузки в соответствии с перенапряжениями категории III (МЭК 60664-1).		C
12.7.6	Длина путей утечки по изоляции		
	Пути утечки по изоляции проводников, смежных систем коллекторных проводов, щеток, контактных колец и их токопроводов должны соответствовать требованиям для работы во внешней окружающей среде, например на открытом воздухе (МЭК 60664-1), вне зданий при защите оболочкой.		C
12.7.8	Конструкции и установка токопроводов, шин и контактных колец		
	Токопроводы, шины и контактные кольца силовых цепей должны размещаться отдельно от таких же деталей цепей управления.		C
	Токопроводы, шины и контактные кольца должны выдерживать, не повреждаясь, механические усилия и тепловые воздействия, возникающие при коротком замыкании.		C
13. Монтаж электропроводки			
13.1	Присоединение и прокладка проводов		
13.1.1	Общие требования		

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	Средства соединения должны соответствовать поперечному сечению и типу соединяемых проводов.		C
13.1.2	Прокладка кабелей и проводов		
	Провода и кабели должны проходить от одного зажима к другому без сращиваний или промежуточных соединений. Соединения разъемами с защитой от случайного разъединения не являются средствами для соединения, рассматриваемыми в этом подразделе.		C
13.1.4	Соединения между датчиками сигналов и преобразователями их системы питания		
	Кабельное соединение между датчиком сигналов и преобразователем его системы питания по предписанию производителя должно быть:		
	- коротким, насколько это возможно;		C
	- иметь соответствующую защиту от механических воздействий.		C
13.2	Идентификация проводов		
13.2.1	Общие требования		
	Каждый проводник должен иметь маркировку у каждого из зажимов в соответствии с технической документацией (см. раздел 17).		C
13.2.2	Идентификация защитного провода		
	Защитный провод должен легко распознаваться благодаря своей форме, расположению, маркировке или цвету. Если используют обозначение цветом, то должно быть двухцветное сочетание ЗЕЛЕНЫЙ-ЖЕЛТЫЙ. Его используют по всей длине провода. Это сочетание предназначено только для защитного провода.		C
13.2.3	Идентификация нулевого провода		
	Если цепь включает нулевой провод, маркованный цветом, последний должен быть ГОЛУБЫМ [МЭК 60446 (пункт 3.2.2)]. Если возможно разночтение, необходимо использовать СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ цвет (МЭК 60446, пункт 3.2.2). Там, где этот цвет использован для маркировки нейтрального проводника, он не должен использоваться для обозначения других проводов, если возможно разночтение.		C
13.2.4	Идентификация цветовой маркировкой		
	Если для маркировки проводов (кроме защитного и нейтрального проводов, см. 13.2.2, 13.2.3) используют цвет, то следует применять ЧЕРНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ГОЛУБОЙ (включая СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ), ФИОЛЕТОВЫЙ, СЕРЫЙ, БЕЛЫЙ, РОЗОВЫЙ, БИРЮЗОВЫЙ цвета		C
13.3	Монтаж электропроводки внутри оболочек		
	Устанавливаемое внутри оболочек электрооборудование рекомендуется конструировать и изготавливать так, чтобы была возможность проводить изменения электропроводки с фронтальной части оболочки (см. 11.2.1). Если это невозможно и если приборы управления подключены в глубине оболочки, необходимо предусмотреть дверцы для доступа или монтажные поворотные панели.		C
	Для переходов монтажа электропроводки управления за пределы оболочки следует использовать блоки контактных зажимов или комбинации из розеточных и вилочных частей разъемов.		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
13.4	Монтаж электропроводки вне оболочки		
13.4.1	Общие требования Средства, предусмотренные для ввода кабелей во внутрь оболочки и их уплотнительные кабельные вводы, соединительные гильзы и т.д., должны быть такими, чтобы не снижалась степень защиты оболочки		C
13.4.3	Присоединение к подвижным элементам машины Устройства, предназначенные для того, чтобы направлять или нести гибкий кабель, должны быть спроектированы таким образом, чтобы внутренний радиус изгиба во всех точках, где кабель меняет свое направление, был не меньше значений, приведенных в таблице 8. Исключение из правила, когда заключено специальное соглашение с производителем кабеля с учетом допустимых напряжений и ожидаемого срока службы при усталостных воздействиях.		C
13.5	Каналы и соединительные коробки		
13.5.1	Общие требования Каналы должны обеспечивать соответствующую условиям степень защиты (МЭК 60529).		C
	Кабельные каналы следует использовать только как механическую защиту (см. 8.2.3 в части требований к соединению с защитными цепями).		C
13.5.3	Жесткие металлические трубопроводы и арматура Жесткие металлические трубопроводы и арматура должны быть изготовлены из стали с гальваническим покрытием или материала, устойчивого к коррозии, и приспособлены к условиям эксплуатации.		C
13.5.5	Гибкие неметаллические рукава и арматура Гибкий неметаллический рукав должен обладать устойчивостью к кручению и иметь физические характеристики, сравнимые с оболочкой многожильных кабелей.		C
13.5.6	Кабеленесущие системы Расположенные снаружи оболочки для кабеленесущих систем должны быть жестко закреплены и достаточно удалены от всех подвижных или загрязняющих частей машины.		C
	Крышки должны иметь такую форму, чтобы захватывались боковые стороны, при этом требуется применение уплотнений. Крышки должны крепиться в кабеленесущих системах соответствующими средствами. На горизонтальных кабеленесущих системах не допускается нижнее расположение крышки, за исключением использования специальных конструкций.		C
13.5.7	Отсеки машины и лотки для прокладки кабелей Способ укладки проводов в закрытые отсеки и лотки должен быть безопасным и выполняться таким образом, чтобы исключать механические повреждения.		C
13.5.9	Зажимные коробки двигателей Зажимные коробки двигателей должны содержать только подсоединения к двигателю и устройствам, установленным на нем (например, тормозу, температурным датчикам, реле контроля скорости, тахометрическому генератору).		C
14. Электродвигатели и сопутствующее оборудование			
14.1	Общие требования		

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	Электродвигатели должны удовлетворять требованиям соответствующих частей из серий стандартов МЭК 60034-1.		C
14.2	Корпус (оболочка) двигателей		
	Степень защиты для всех двигателей должна быть не менее IP23 (МЭК 60529). В зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды допускается предъявлять более жесткие требования (см. 4.4). Встроенные двигатели, которые являются составной частью машины, должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивалась надежная защита от механических воздействий.		C
14.3	Размеры двигателей		
	Насколько возможно, размеры двигателей должны удовлетворять требованиям серии стандартов МЭК 60072.		C
14.6	Защитные устройства для механического торможения		
	Срабатывание защитных устройств перегрузки по току или напряжению в механических тормозных приводах должно вызывать одновременное отключение (обесточивание) соответствующих им приводов на машине.		C
16. Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения			
16.1	Общие положения		
	Идентификационная маркировка, предупреждающие знаки и таблички должны быть стойкими к внешним воздействиям окружающей среды.		C
17. Техническая документация			
17.1	Общие положения		
	Информацию, необходимую для установки, использования и обслуживания электрооборудования машины, следует поставлять в виде чертежей, схем, диаграмм, таблиц и инструкций. Все указанные в ней сведения должны быть на языке потребителя (приложение В).		C
17.2	Предоставляемые данные		
	Предоставляемые с электрическим оборудованием данные должны включать в себя:		
	а) основной документ на поставку (перечень частей или перечень документации);		C
	б) вспомогательные документы, предоставляющие:		
	1) подробные сведения по установке, включая информацию по монтажу и подключению к электросети (электросетям),		C
	2) требования к питанию электроэнергией,		C
	3) сведения об условиях физической окружающей среды (например, освещение, уровень вибрации и шума, атмосферное загрязнение), если необходимо,		C
	4) функциональную(ые) схему(ы), если имеется,		C
	5) принципиальную(ые) схему(ы),		C
	6) информацию (если имеется) относительно:		
	- программирования, если требуется для эксплуатации оборудования,		C
	- последовательности операций,		C
	- частоты проверок,		C
	- периодичности и методов функциональных испытаний,		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	- регулирования, обслуживания и ремонта оборудования, особенно приборов и цепей защиты,		С
	- рекомендуемого перечня запасных частей,		С
	- перечня инструментов,		С
	7) описание (включая схемы соединений) защитных устройств, функций взаимной блокировки, блокировок ограждений для исключения опасных ситуаций в особенности для машин, работающих в скоординированной манере,		С
	8) описание методов и средств защиты, действующих на время нейтрализации первичных защитных устройств		С
	9) инструкции по безопасной эксплуатации машины		С
	9) инструкции по безопасной эксплуатации машины (см. 17.8)		С
	10) информацию по проведению погрузочно-разгрузочных работ, транспортированию и хранению,		С
	11) информацию по токам нагрузки, пусковым токам и допустимым провалам напряжения,		С
	12) информацию относительно остаточных рисков при существующих мерах защиты, указания по специальной подготовке, если потребуется, и перечень необходимого защитного оборудования для персонала.		С
17.3	Требования к техническим документам		
	В отсутствии специальной договоренности между изготовителем и пользователем:		
	- технические документы должны быть подготовлены в соответствии с МЭК 61082;		С
	- используемая система обозначений должна соответствовать МЭК 61346;		С
	- инструкции/руководства по эксплуатации должны соответствовать МЭК 62079;		С
17.4	Документация по установке оборудования		
	Техническая документация должна содержать всю необходимую информацию о предварительных работах по установке машины, включая комплектование. В общих случаях возможно предоставление сборочных чертежей узлов.		С
	Должны быть четко указаны рекомендуемое расположение, типы и поперечные сечения устанавливаемых кабелей питания.		С
	Должны быть предоставлены данные, необходимые для выбора типа, характеристик, номинальных значений тока и пределов срабатывания приборов защиты от сверхтоков, которые устанавливаются для кабелей электропитания (см. 7.2.2).		С
	Размер, тип и применение коробов, лотков и опорных конструкций для прокладки кабелей между машиной и вспомогательным оборудованием, поставляемых потребителю, должны быть подробно изложены на схемах или чертежах (см. приложение В).		С
17.6	Принципиальные электросхемы		
	Поставка одной или нескольких принципиальных схем является обязательным условием. Эти схемы должны показывать электрические цепи на машине и вспомогательном оборудовании. Все отсутствующие в МЭК 60617-DB графические символы должны		С

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	быть указаны отдельно и описаны на схемах или в прилагаемых документах. Символы и обозначения составных элементов и устройств должны быть постоянными и идентичными как во всех документах, так и на машине.		
17.7	Руководство по эксплуатации		
	Техническая документация должна включать руководство по эксплуатации с подробным описанием всех процедур, необходимых для приведения в действие и эксплуатации электрооборудования. Особое внимание следует уделять обеспечению мер защиты.		C
	Когда работа оборудования может программироваться, возникает необходимость в более подробной информации о методах программирования, необходимом оборудовании для этого, проверке программы и дополнительных мерах безопасности (если они требуются).		C
17.8	Руководство по обслуживанию		
	Техническая документация должна включать в себя руководство по обслуживанию с подробным описанием соответствующих процедур по регулированию, уходу, профилактическому обслуживанию и ремонту. Необходимо, чтобы в руководстве были приведены рекомендации по уходу и обслуживанию и регистрации выполненных работ. Если в руководстве указывают методы контроля соответствующих режимов работы (например, испытательная программа по проверке программного обеспечения), их применение должно быть подробно описано.		C
17.9	Перечень элементов		
	Как минимум, перечень элементов должен включать в себя сведения, необходимые для заказа запасных частей (например, составных компонентов, приборов, программного обеспечения, испытательного оборудования, технической документации) для регламентного ремонтного обслуживания, и тех запасных частей, которые должны храниться у потребителя оборудования.		C

18. Испытания и проверка

18.1	Общие положения		
	Настоящий стандарт определяет общие требования, предъявляемые к электрическому оборудованию машин.		
	Испытания конкретного вида машины следует проводить по соответствующим стандартам на продукцию. Когда машины данного вида не стандартизованы, они должны всегда подвергаться испытаниям в соответствии с перечислением а), б) и ф), а также могут включать одно или более испытаний в соответствии с перечислениями с)-е):		
	а) проверка соответствия технической документации;		C
	б) при наличии защиты от непрямого контакта с использованием автоматического разъединения следует проверять условия для срабатывания такой защиты (см. 18.2);		C
	с) испытание сопротивления изоляции (см. 18.3);		C
	д) проверка напряжением (см. 18.4);		C
	е) защита от остаточных напряжений (см. 18.5);		C
	ф) испытание работоспособности (см. 18.6).		C

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	Испытания следует проводить с использованием измерительного оборудования, соответствующего стандартам МЭК. Для испытаний в соответствии с 18.2, 18.3 необходимо применение измерительного оборудования согласно стандартам серии МЭК 61557 [22].		С
	Результаты испытаний и измерений должны быть документированы.		С
18.2	Проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети		
18.2.1	Общие положения		
	Условия для автоматического отключения от питания (см. 6.3.3) должны быть подтверждены в процессе проведения испытаний.		С
	При питании в TN-системе методы испытаний описаны в 18.2.2; их применение для различных условий подключения к сети определены в 18.2.3.		С
	При питании в ТТ- и ИТ-системах следует руководствоваться МЭК 60364-6-61.		С
18.2.2	Методы испытаний при питании в TN-системе		
	Методом 1 следует проверять непрерывность защитных заземляющих цепей, методом 2 - условия по автоматическому отключению от питающей сети.		С
	Метод 1 - Проверка непрерывности защитных заземляющих цепей		С
	Должны быть проведены измерения сопротивления между зажимом РЕ (см. 5.2 и рисунок 3) и различными точками цепи защиты пропусканием токов от 0,2 А и приблизительно до 10 А, получаемых от гальванически разделенного источника питания [например, по МЭК 60364-4-41 (пункт 413.1)], имеющего напряжение холостого хода не более 24 В переменного или постоянного тока. Не рекомендуется использовать источники питания БСНН для проведения таких измерений, так как это может привести к ошибочным результатам. Результаты испытаний должны быть соизмеримы с расчетными данными по сечениям, длине и материалу проводников в соответствующих цепях защитного заземления.		С
	Метод 2 - Проверка соответствия сопротивления контура короткого замыкания характеристикам установленных устройств защиты		С
	Подключение к питающей сети и внешнего защитного проводника к РЕ-зажиму на машине должно проверяться осмотром.		С
	Условия по защите автоматическим отключением питания по 6.3.3 и приложению А могут быть проверены двумя методами:		
	1) проверкой сопротивления контура короткого замыкания:		
	- расчетными методами или		С
	- измерением в соответствии с А.4 и		С
	2) подтверждением соответствия пределов срабатывания (уставок) и характеристик установленных устройств защиты требованиям приложения А.		С
18.2.3	Испытания по методу 1 в соответствии с 18.2.2 могут быть проведены для каждой цепи защитного заземления машины.		
	Если для измерений выбран метод 2 в соответствии с 18.2.2, то ему должны предшествовать испытания по методу 1.		С
	Необходимые виды испытаний для машин различного текущего состояния (монтажной готовности) указаны в таблице 9. Таблицу 10		С

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	следует использовать для определения текущего состояния машины (монтажная готовность).		
18.3	<p>Испытание сопротивления изоляции</p> <p>В результате проведения испытания измеренное при 500 В постоянного тока сопротивление изоляции между проводниками силовых цепей и цепями защиты не должно быть менее 1 мОм. Испытания возможно проводить на отдельных составных частях комплектного электрооборудования.</p> <p>Если электрооборудование машины содержит устройства подавления перенапряжений, которые подключены в процессе проведения испытания, необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсоединять эти устройства или - понижать уровень испытательного напряжения ниже уровня срабатывания таких устройств, но не ниже уровня амплитудного значения напряжения питания (между фазой и нейтральным проводом). 		C
18.4	<p>Испытание напряжением</p> <p>При проведении испытаний следует применять испытательное оборудование в соответствии с МЭК 61180-2 [25]. Испытательное напряжение должно иметь частоту 50 или 60 Гц.</p> <p>Максимальное напряжение при испытаниях должно составлять двойное значение номинального напряжения питания или 1000 В, если это значение больше. Максимальное значение напряжения при испытаниях следует прилагать между силовыми проводами питания и цепями защиты на время приблизительно 1 с. Требования выполняются, если не происходит разрушающего пробоя.</p> <p>Компоненты и устройства, не предназначенные для испытания таким напряжением, должны быть отключены на время проведения испытания.</p> <p>Компоненты и устройства, которые были испытаны напряжением в соответствии со стандартами, могут быть отключены на время проведения испытаний.</p>		C
18.5	Защита от остаточных напряжений		
	При необходимости испытания проводят для проверки соответствия требованиям 6.2.4.		C
18.6	Испытания на проверку работоспособности		
	Работоспособность электрооборудования должна быть проверена. Функционирование электрических цепей, относящихся к безопасности (например, контроль короткого замыкания на землю), необходимо испытать.		C
18.7	Повторные испытания		
	Когда часть машины или вспомогательного оборудования заменена или изменена, эта часть должна быть проверена или испытана в соответствии с 18.1. Особое внимание следует обратить на возможные вредные последствия, которые могут проявиться в оборудовании в результате повторных испытаний (например, перенапряжение изоляции, разъединение/соединение устройств).		C
Приложение А. Защита от косвенного прикосновения в TN- системе питания			
A.1	Общие положения		

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	Защита от косвенного прикосновения должна обеспечиваться применением устройства защиты от короткого замыкания с время-токовой характеристикой, которое автоматически отключает питающие цепи или оборудование при замыкании между токоведущими частями и внешними незащищенными токопроводящими частями или проводником защиты в цепях или оборудовании за время размыкания. В зависимости от возникающих на машине токов короткого замыкания время размыкания не должно превышать 5 с.		C
	Для цепей, в которые запитано или напрямую подключается через розетки переносимое вручную или носимое в процессе работы оборудование (например, розетки для подключения вспомогательного оборудования, см. 15.1), в таблице А.1 указано максимально допустимое время разъединения в зависимости от режима короткого замыкания.		C
A.2	Условия применения защиты путем автоматического отключения питания с помощью устройств защиты от токов короткого замыкания		
	Характеристики устройств и сопротивление цепей защиты должны быть такими, чтобы при незначительных нарушениях сопротивления где-либо в электрооборудовании между фазным проводником и защитным проводником или внешними проводящими частями автоматическое отключение питания произошло в соответствующее время (не более 5 с или не более значений в соответствии с таблицей А.1). Следующие условия должны удовлетворять требованиям уравнения: $Z_s I_a \leq U_0$		C
	Необходимо учитывать увеличение сопротивления проводников при коротком замыкании из-за повышения температуры (см. А 4.3).		
A.3	Условия для защиты ограничением напряжения прикосновения менее 50 В		
	Если требования раздела А.2 недостаточны и требуется дополнительное защитное заземление как средство против достижения опасного уровня напряжения прикосновения, то условием для такой защиты, когда напряжение прикосновения не превысит 50 В, является условие ограничения значения сопротивления защитной цепи значением Z_{PE} : $Z_{PE} \leq \frac{50}{U_0} Z_s$		C
	Соответствие этого условия должно быть проверено методом 1 по 18.2.2 для измерения сопротивления R_{PE} . Удовлетворительные условия по защите достигаются, когда значение R_{PE} не превышает: $R_{PE} \leq \frac{50}{I_{a(5c)}}$,		C
A.4	Подтверждение соответствия условий по защите автоматическим отключением питания		
A.4.1	Основные положения		

№ пункта НД	Нормированные технические требования, испытания	Результаты, примечание	Вывод
	Эффективность мер по защите от косвенного прикосновения автоматическим отключением питания в соответствии с разделом А.2 следует подтверждать:		
	- характеристики установленных защитных устройств визуальной проверкой уставок пределов срабатывания автоматических выключателей и токов вставок предохранителей, а также		C
	- измерением полного сопротивления контура короткого замыкания Z_s .		C
A.4.2	Измерение сопротивления контура короткого замыкания		
	Измерение сопротивления контура короткого замыкания следует проводить с использованием измерительного оборудования, соответствующего требованиям МЭК 61557-3. Информация относительно точности результатов измерения и процедуры измерения должны быть соответственно определены в документации на измерительное оборудование.		C
	Измерения должны быть выполнены тогда, когда оборудование подключено к питающей сети с некоторой частотой, соответствующей номинальной для источника питания, предназначенного для оборудования.		C
	Измеренные значения сопротивления контура короткого замыкания должны соответствовать требованиям А.2		C
A.4.3	Определение различий между измеренным значением сопротивления проводников и действительным значением в условиях короткого замыкания		
	Увеличение сопротивления проводников из-за роста температуры при протекании токов короткого замыкания должно удовлетворять следующему условию: $Z_s(m) \leq \frac{2U_0}{3I_a}$		C
	Если измеренное сопротивление контура короткого замыкания превышает $2U_0 / 3I_a$, уточнения должны быть проведены в соответствии МЭК 60364-6-61, пункт Е.612.6.3.		C

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30804.6.1-2013

Таблица 1

Наименование характеристики по ГОСТ 30804.6.1-2013	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД	Значение характеристики при испытаниях
1	2	3	4
п.8 Требования помехоустойчивости			
Помехоустойчивость. Порт корпуса			
Вид помехи		Наименование и значение параметра	Критерий качества функционирования
1.1 Магнитное поле промышленной частоты	ГОСТ 31204	Частота 50,60 Гц. напряженность магнитного поля 3 А/м	A ²⁾
1.2 Радиочастотное электромагнитное поле (амплитудная модуляция)	ГОСТ 30804.4.	Частота 80-1000 МГц, напряженность электрического поля 3 В/м, глубина амплитудной модуляции 80 %, частота модуляции 1 кГц	A
1.3 Радиочастотное электромагнитное поле (амплитудная модуляция)	ГОСТ 30804.4.	Частота 1,4-2,0 ГГц, напряженность электрического поля 3 В/м, глубина амплитудной модуляции 80 % , частота модуляции 1 кГц	A
1.4 Радиочастотное электромагнитное поле (амплитудная модуляция)	ГОСТ 30804.4.	Частота 2,0-2,7 ГГц, напряженность электрического поля 1 В/м, глубина амплитудной модуляции 80 %, частота модуляции 1 кГц	A
1.5 Электростатический разряд	ГОСТ 30804.4.2	Испытательное напряжение при контактном разряде ± 4 кВ	B

		Испытательное напряжение при воздушном разряде ± 8 кВ	B	
Помехоустойчивость. Сигнальные порты				
Вид помехи		Наименование и значение параметра	Критерий качества функционирования	
2.1 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	ГОСТ 30804.4.6	Частота 0,15-80 МГц, напряжение 3 В, глубина амплитудной модуляции 80 %, частота модуляции 1 кГц	A	ТС функционирует нормально
2.2 Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ 3084.4.4	Амплитуда импульсов $\pm 0,5$ кВ, длительность фронта импульса/длительность импульса 5/50 нс, частота импульсов 5 кГц	B	ТС функционирует нормально
Помехоустойчивость. Входные и выходные порты электропитания постоянного тока				
Вид помехи		Наименование и значение параметра	Критерий качества функционирования	
3.1 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	ГОСТ 30804.4.6	Частота 0,15-80 МГц, напряжение 3 В, глубина амплитудной модуляции 80 %, частота модуляции 1 кГц	A	НП
3.2 Микросекундные импульсные помехи большой энергии:	ГОСТ 30804.4.5	Длительность фронта импульса/длительность импульса 1,2/50 (8/20) мкс	B	НП
- подача помехи по схеме «провод-земля»;		амплитуда импульсов $\pm 0,5$ кВ		НП
- подача помехи по схеме «провод-провод»		амплитуда импульсов $\pm 0,5$ кВ		НП

3.3 Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ 30804.4.4	Амплитуда импульсов $\pm 0,5$ кВ, длительность фронта импульса/длительность импульса 5/50 нс, частота импульсов 5 кГц	В	НП
-------------------------------------	----------------	---	---	----

Помехоустойчивость. Входные и выходные порты электропитания переменного тока

Вид помехи		Наименование и значение параметра	Критерий качества функционирования	
4.1 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями	ГОСТ 30804.4.6	Полоса частот 0,15- 80МГц, напряжение 3В, глубина амплитудной модуляции 80 %, частота модуляции 1 кГц	А	ТС функционирует нормально
4.2 Провалы напряжения электропитания	ГОСТ 30804.4.11	Испытательное напряжение 0 % $U_n^{(2)}$, длительность 0,5 период	В	ТС функционирует нормально
		Испытательное напряжение 0 % $U_n^{(2)}$, длительность 1 период	В	
		Испытательное напряжение 70 % $U_n^{(2)}$, длительность 25/30 периодов при частоте 50/60 Гц	С	ТС функционирует нормально
4.3 Прерывания напряжения электропитания	ГОСТ 30804.4.11	Испытательное напряжение 70% $U_n^{(2)}$, длительность 250/300 периодов при частоте 50/60 Гц	С	ТС функционирует нормально
4.4 Микросекундные импульсные помехи большой энергии: - подача помехи по схеме «провод-земля»; - подача помехи по схеме «провод-провод»	ГОСТ 30804.4.5	Длительность фронта импульса/длительность импульса 1,2/50 (8/20) мкс	В	ТС функционирует нормально
		амплитуда импульсов ± 2 кВ		
		амплитуда импульсов ± 1 кВ		

4.5 Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ 30804.4.4	Амплитуда импульсов ± 1 кВ, длительность фронта импульса/длительность импульса 5/50 нс, частота импульсов 5 кГц	B	ТС функционирует нормально
-------------------------------------	----------------	---	---	----------------------------



Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 30804.6.3-2013

Таблица 2

Наименование характеристики	Наименование НД на метод испытаний	Значение характеристики по НД		Значение характеристики при испытаниях	Результат испытаний
1	2	3	4	5	
п. 4 Условия проведения испытаний					
Электромагнитная эмиссия от источника помехи					
Вид помехи		Полоса частот	Норма		
1 Порт корпуса	ГОСТ 30805.16.2.3	30-230 МГц	30 дБ (1 мкВ/м) (квазипиковое значение при расстоянии 10см)	28	С
		230-1000 МГц	37 дБ (1 мкВ/м) (квазипиковое значение при расстоянии 10см)		
2 Порт электропитания переменного тока низкого напряжения	ГОСТ 30804.3.2, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ 30804.3.11, ГОСТ 30804.3.12	0-2 кГц	-	28	С
		0,15 – 0,5 МГц	66-56 дБ (1мкВ) (квазипиковое значение) 56-46 дБ (1мкВ) (среднее значение)		
		0,5-5МГц	56 дБ (1 мкВ) (квазипиковое значение) 46 дБ (1 мкВ) (среднее значение)		
		5-30 МГц	60 дБ (1 мкВ) (квазипиковое значение) 50 дБ(1 мкВ) (среднее значение)		
	ГОСТ 30805.14.1	0,15-30 МГц	В соответствии с ГОСТ 30805.14.1, подраздел 4.2	28	С

3 Порт электропитания постоянного тока	ГОСТ 30805.16.2.1, ГОСТ 30805.16.1.2	0,15-0,5 МГц	79 дБ (1 мкВ) (квазипиковое значение) 66 дБ (1 мкВ) (среднее значение)	28	С
		0,5-30 МГц	73 дБ (1 мкВ) (квазипиковое значение) 60 дБ (1 мкВ) (среднее значение)		
4 Порт связи	ГОСТ 30805.22	0,15-0,5 МГц	84-74 дБ (1 мкВ) (квазипиковое значение) 74-64 дБ (1 мкВ) (среднее значение) 40-30 дБ (1 мкА) (квазипиковое значение) 30-20 дБ (1 мкА) (среднее значение)	28	С
		0,5-30 МГц	74 дБ (1 мкВ) (квазипиковое значение) 64 (1 мкВ) (среднее значение) 30 дБ (1 мкА) (квазипиковое значение) 20 дБ (1 мкА) (среднее значение)		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы изделий соответствуют ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" в части проверенных показателей, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Исполнитель ООО ИЛ

«СПРИНТ»

Руководитель ООО ИЛ

«СПРИНТ»

Г.В. Ильюшин

А.П. Андреев

